



SminnDrive



Verejná nabíjacia stanica

StandBox

Naše nabíjacie stanice rady StandBox sú kompatibilné s akoukoľvek sieťou a zaisťujú energeticky efektívnu prevádzku za každých okolností.

Vďaka nastaviteľným sadzbám nabíjania a konfiguráciám inteligentného nabíjania StandBox zabezpečuje energeticky efektívne rozdelenie dostupného výkonu pri použití viacerých nabíjajúcich staníc súčasne.



Type2 Socket / kábel 5m
TYP KONEKTORA



až do 22kW AC
NABÍJACÍ VÝKON



Dve vozidlá súčasne

Súčasné nabíjanie až dvoch vozidiel



Vysoký výkon

Nabíjací výkon 22kW dokáže dodať dojazd až 120km / h.



Vzdialený odpočet

Certifikované fakturačné meradlo so vzdialeným odpočtom



Inteligentné riadenie výkonu

Nie je potrebné navyšovať rezervovanú kapacitu.



Platobné karty

Možnosť účtovania za nabíjanie / použitie platobných kariet



Verejné nabíjanie

Možnosť voľby režimu so spolplatením pre externých užívateľov.



Technická špecifikácia

Typ konektora / zásuvky	2 x Type 2 (kábel / zásuvka)
Nabíjací výkon	22kW AC / 1 vozidlo
Sieťové napätie	230 / 400 V 3NAC
Sieťový prúd	max 63A
Prevedenie	Montované na stenu alebo na stojan
Elektromer	2 x MID certifikácia
RCD B	integrované
Dynamické riadenie výkonu	integrované
Režim fotovoltika	doplnková výbava
RFID	RFID Mifare
Autorizácia aplikáciou	iOS, Android, Web prehliadač
Protokol OCPP	ver. 1.6j

Mechanické vlastnosti

Rozmery (V x Š x H)	1300 x 250 x 280
IP trieda ochrany	IP 54
Ochrana pred mechanickým nárazom	IK 10
Rozsah prevádzkovej teploty (° C)	-20 až 50
Hmotnosť	26kg



Stále nevíete ako sminn funguje?
Zavolajte nám +421 908 20 20 22



Sledujte stav svojej nabíjačky a ovládajte ju na diaľku s aplikáciou SminnDrive

NABÍJATE PRVÝKRÁT?

5 + 1 krokov ako správne obsluhovať nabíjaciu stanicu Sminn



KROK 1

Stiahnite si aplikáciu Sminn z AppStoru, Google Play, alebo použite RFID kartu



KROK 2

Pripojte vaše vozidlo a pokračujte inštrukciami na displeji



KROK 3

Oskenujte QR kód umiestnený pod konektorom.



KROK 4

Nabíjanie sa spustí automaticky do 30s. LED signalizácia svieti na modro.



KROK 5

Po ukončení nabíjania odpojte nabíjaciu stanicu od Vášho vozidla



OHODNOŤTE NÁS

Zanechajte svoj odkaz a napíšte nám cez aplikáciu ako ste boli spokojní

